



# **R-CARD M5 PORTTELEFON**

## **HANDHAVANDE- INSTRUKTIONER**

**Hus 45 – Hjortvägen 9-23  
Hus 46 – Hjortvägen 25-37**



# RCO FREECALL

---

SYSTEM "FREECALL ENTRY" FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT  
I FASTIGHETEN.

## INSTRUKTION FÖR BESÖKARE *MED* MOBILTELEFON

RING MED DIN MOBILTELEFON TILL DEN HYRESGÄST  
DU SKA BESÖKA.

HYRESGÄSTEN LÅSER UPP PORTEN. KORTLÄSARENS LAMPA  
LYSER GRÖNT SÅ LÄNGE DÖRREN ÄR UPPLÅST.

## INSTRUKTION FÖR BESÖKARE *UTAN* MOBILTELEFON

LÅS UPP PORTEN MED DEN 4-SIFFRIGA, TIDSBEGRÄNSADE  
PORTKOD DU TIDIGARE HAR FÅTT AV HYRESGÄSTEN:  
KNAPPA IN PORTKODEN PÅ KORTLÄSARENS KNAPPSATS.

KORTLÄSARENS LAMPA LYSER GRÖNT SÅ LÄNGE DÖRREN ÄR  
UPPLÅST.

# RCO FREECALL

---

SYSTEM "FREECALL ENTRY" FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN.

## INSTRUKTION FÖR BOENDE

**A) Din besökare står vid entrén och ringer från sin mobiltelefon:**

**Gör så här för att låsa upp porten via din telefon:**

1. Lyft luren, verifiera besökarens identitet.
2. Informera besökaren att du låser upp porten, avsluta samtalet.
3. Ring till FreeCall, telefonnummer:  
Hus 45: **08-590 810 13**  
Hus 46: **08-590 810 14**
4. Låt **2** signaler gå fram, *lägg sedan på luren*. Porten låses upp.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte "lyfter luren".  
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

**B) Din besökare har inte mobiltelefon:**

Lägg ut en tillfällig portkod som gäller under 8 timmar.

**Gör så här för att lägga ut den tillfälliga portkoden:**

1. Meddela portkoden (= **de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer**) i förväg till din besökare. Tala också om hur länge den gäller.
2. Ring till FreeCall, telefonnummer:  
Hus 45: **08-590 810 13**  
Hus 46: **08-590 810 14**

Låt **4** signaler gå fram, *lägg sedan på luren*.

3. Besökaren anländer inom portkodens giltighetstid, knappar in den 4-siffriga koden på kortläsaren som låser upp porten.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte "lyfter luren".  
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

# RCO FREECALL

---

SYSTEM "FREECALL ENTRY" FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN.

## INSTRUKTION FÖR BOENDE

Om du har hemligt telefonnummer eller lånar en annan persons telefon, gör så här för att låsa upp porten:

1. Ring till FreeCall, telefonnummer:

Hus 45: **08-590 810 13**

Hus 46: **08-590 810 14**

2. FreeCall "lyfter luren" och svarar med flera korta signaler.


3. Knappa in följande på din telefon:

Ditt eget<sup>1</sup> **telefonnummer** (*inkl. riktnummer*) **# PIN-kod #**  
("PIN-kod" fås från Väsbyhem).

Se exemplet nedan.

4. Lägg på luren.

5. Porten låses upp.



Kom ihåg  
fyrkantstecknen!

Exempel: **0 9 2 1 1 2 8 4 7 7 7 # 1 2 3 4 #**  
Rikt-nr    Telefon-nr    PIN-kod

Uppringningen till FreeCall kommer att debiteras som ett vanligt telefonsamtal eftersom FreeCall "lyfter luren" och svarar.  
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

---

<sup>1</sup> Ditt telefonnummer som är inprogrammerat i FreeCall.

# RCO PORTTELEFON PA-57

---

## INSTRUKTION FÖR BOENDE

1. Besökaren ringer upp via porttelefonen.
2. Lyft luren och verifiera användarens identitet.
3. Om du inte vill låsa upp porten, lägg på luren.
4. För att låsa upp porten:  
Tala om att du låser upp och tryck knapp **5** på din telefon.
5. Lägg på luren.

# RCO PORTTELEFON PA-57

## INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

Om **"Tele"** lyser är telelinjen upptagen.  
Vänta tills lampan släcks.

1. Tryck fyrkant (#).

Ett pip hörs, **"Port"** börjar blinka *grönt*.

2. Knappa sedan in hyresgästens anropsnummer (finns på nummerlistan i porten).

För varje siffra hörs ett pip och **"Port"** blinkar *rött*.

Exempel: #0007

Alternativt, knappa in hyresgästens vanliga telefonnummer.


Exempel: #590654321

3. **"Tele"** blinkar *grönt* tills hyresgästen svarar. **"Tele"** övergår då till fast *grönt* sken och samtalet är uppkopplat.

Om **"Tele"** börjar lysa *rött* är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med steg 1.

4. Hyresgästen låser upp porten.


Ett pip hörs, **"Port"** lyser *grönt* under den tid porten är olåst.



Porttelefon PA-57

# RCO PORTTELEFON PA-57

## INSTRUKTION FÖR BESÖKARE



Om **"Tele"**-lampan lyser rött är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

1. Tryck på fyrkant-tangenten (#).

Ett pip hörs, **"Port"** börjar blinka *grönt*.

2. Knappa sedan in hyresgästens anropsnummer (finns på anslag i porten).

För varje siffra hörs ett pip och **"Port"** blinkar *rött*. Exempel: #0007

Alternativt, knappa in hyresgästens vanliga telefonnummer.

Exempel: #590654321

3. **"Tele"** blinkar *grönt* tills hyresgästen svarar. **"Tele"** övergår då till fast *grönt* sken och samtalet är uppkopplat.

Om **"Tele"** börjar lysa med fast *rött* sken är hyresgästens telefon är upptagen, vänta då en stund, börja om med steg 1.

4. Hyresgästen låser upp porten.

Ett pip hörs, **"Port"** lyser *grönt* under den tid porten är olåst.

# RCO PORTTELEFON PA-59

## INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

### Alternativ 1: Använda SÖK-knapparna (porttelefon med teckenfönster):

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen: Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med \* -knappen.

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna. Gör enligt A) eller B) nedan:

A) Bläddra med SÖK-knapparna fram till raden med hyresgästen.

B) Sök genom att knappa in början på namnet, se "Söka på namn" på sidan 9.

"PORT" blinkar *rött* och ett pip hörs för varje knapptryckning.

2. För att ringa upp vald hyresgäst, tryck på **RING**-knappen.


3. "TELE" blinkar *grönt* tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast *grönt* sken och samtalet är uppkopplat.

Om "TELE" börjar lysa *rött* är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med **SÖK**-knappen.

Vid uppringning visar teckenfönstret info enligt exemplet i bilden t.h.

4. Hyresgästen låser upp porten.

Ett pip hörs, "PORT" lyser *grönt* under den tid porten är olåst.





# RCO PORTTELEFON PA-59

---

## INSTRUKTION FÖR BESÖKARE

### **Söka på namn:**

När man har tryckt på någon av SÖK-knapparna knappar man in hela eller början på det sökta namnet. Varje sifferknapp motsvarar flera bokstäver.

Exempel, sök namnet "Broman":

Knappa in "1" (ABC), "7" (PQRS), "6" (MNO), "6" (MNO), "1" (ABC), "6" (MNO).

När man knappar in siffrorna/bokstäverna visas ett urval som motsvarar de inmatade söktecknen. Man behöver därför oftast inte ange hela namnet för att hitta sökt person.

När rätt person syns, flytta markeringen med SÖK-tangenterna till önskat namn. Tryck sedan på "RING" för att ringa upp den markerade personen.

# RCO PORTTELEFON PA-59


## INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

### **Alternativ 1: Kl. 07,00-21,00** **Använda Lägenhetsnummer.**

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med \* -knappen.

1. Tryck på **RING**-knappen. "PORT" blinkar *rött* och ett pip hörs.
2. Tryck på fyrkant-tangenten (#)
3. Knappa därefter in *Anropsnumret*.
4. "TELE" blinkar *grönt* tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast *grönt* sken och samtalet är uppkopplat.  
Om "TELE" börjar lysa *rött* är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med **RING**-knappen.
5. Hyresgästen låser upp porten. Ett pip hörs, "PORT" lyser *grönt* under den tid porten är olåst.



# RCO PORTTELEFON PA-59

## INSTRUKTION FÖR BESÖKARE:

### Alternativ 2: Kl. 21,00-07,00

#### Använda Telefonnummer.

Om lampan "TELE" lyser är telelinjen upptagen. Vänta tills lampan släcks.

OBS: Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med \* -knappen.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tryck på <b>RING</b> -knappen.  | "PORT" blinkar <i>rött</i> och ett pip hörs.  |
| 2. Knappa in <i>Telefonnumret</i> .  |   |
| 3. "TELE" blinkar <i>grönt</i> tills hyresgästen svarar. "TELE" övergår då till fast <i>grönt</i> sken och samtalet är uppkopplat. | Om "TELE" börjar lysa <i>rött</i> är hyresgästens telefon upptagen, vänta en stund och börja om med <b>RING</b> -knappen. |
| 4. Hyresgästen låser upp porten.   | Ett pip hörs, "PORT" lyser <i>grönt</i> under den tid porten är olåst.  |

